



МИКРОФОН МФ-А

МИКРОФОН МФ-А



Предназначен для диспетчерской, селекторной и конференц-связи. Может применяться для решения других задач передачи и записи речевой информации в составе различных комплексов и приборов.

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НА ЧАСТОТЕ 1 КГЦ | 0,4 – 1,25 мВ/Па |
| ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ЧАСТОТ | 200 – 4000 Гц |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | не менее 250 мВ |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 2,4 – 5,5 В |
| ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ | не более 30 мА |
| ГАБАРИТЫ ВxШxГ | 180x34x19мм (без учета длины соединительного шнура) |
| ВЕС – НЕ БОЛЕЕ 0,5 КГ | не более 0,5 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИ МОНТАЖЕ | устанавливается в держатель микрофона АГРШ.469148.101 |
| ЦВЕТ | (оговаривается при заказе). |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | алюминиевый сплав, ударопрочный пластик (оговаривается при заказе) |